

Almennar skýringar

Allar almennar rafagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vir. Málstraumur rafbúnaðar sé 16A Bodlagnir (sími, loftnet og tölvlagnir) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir. Undantekning er þegar tengill kemur við hlíð rofa í 110 sm hæð og sértenglar sem eru 16A.


Gefin hæðarmál eru 1 sm frá fullfrágengu góði í miðja dós og frá miði dós í miðja dós. Óll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að taekjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sértækningum.

Hæð tengila í eldhúsi- baðherb., vs, geymslu og í bískúr eru 110sm. Hæð tengils fyrir eldavél er 40 sm og 15 sm frá skáp við hlíð áætlaðs rýmis. Hæð tengistaðar fyrir gufugleypi skal vera 170 sm hæð. Hæð veggjósa er 180 sm. Hæð rofa er 110 sm. Hæð rofa við rúm er 80 sm. Hæð almennta tengla er 20 sm. Hæð loftnets- og símatengla eru 20 sm.


Við ákvörðun hæðar vinnulíosa undir eða yfir eldhússkápur skal taka mið af innréttингateikningum. Almennt er hæð vinnulíosa frá 140 - 150 sm. Við nákvæma staðsettningu dósa skal farið eftir smíða- og innréttингateikningum.

S = Símatenglar
L = Loftnetstenglar

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDRÆTTI.




Snið eru 2 neðstu steypusteyptarjarn í steypumóti ofan á neðstu mótavírum



Sam tenging steyputeyna

Setja skal tvo vírlásar á hver samskeyl.

Tengja skal samein tvo neðstu järnín í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengþegi.
Í ráðhúsum, parkísum og bílastadum húsum er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring, en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug.



Ef tengdar eru fleiri laugar að boxið skal nota safnskinnu, þannig að auðvelt sé að hver ja laug til malninga.

Tryggja skal rétta nekkun lessara jarn með öruggri merkingu.

Snið í töfluvegg

Drekavellir 27

Rafagnir og skýringar

Hannað: JAR

Teiknað: JAR

Samp:

1:50

Dags. 16.08.07